事前確認書　ESS-H1L1

蓄電システムご購入前のご確認事項　＜必ず確認欄に レ チェックをお願いします＞

本システムをより快適にお使いいただくために、設置に関する事前確認事項をご精読ください。全ての項目において、ご理解・ご承諾いただけない場合は、商品のご購入、設置ができません。（見守りサービスは任意）
＜ニチコン蓄電システムをより深くご理解頂くための資料＞①ニチコン蓄電システムカタログ　②ニチコンホームページ（http://www.nichicon.co.jp）

確認事項	確認事項のご説明	確認欄
心臓ペースメーカー	ペースメーカーや植込み型除細動器（ICD）を使用している方は装置に触れたり、手の届く範囲に近づかないでください。ペースメーカーや ICD が誤作動する可能性があります。詳細は一般社団法人　日本不整脈デバイス工業会作成の患者様向けパンフレットをご確認ください。	☑
ノイズ	製品や配線から発生する電気的ノイズが近隣（目安として半径　100m　以内）のアマチュア無線やラジオ等の電波受信に影響を与えることがあります。近隣にアマチュア無線局等がある場合は、購入される前に販売店へご相談ください。	☑
補助金	本システム購入にあたって、各種補助金を受給した場合は、保有期間が義務付けられる場合があります。保有義務期間満了前に機器の処分、譲渡を行うと、補助金の返納を求められることがあります。	☑
保証期間	蓄電システムは 15 年保証、蓄電システム用リモコンは 5 年保証と、保証期間がそれぞれ異なりますので、ご注意ください。詳細は保証書をご覧ください。	☑
太陽光パネル	本蓄電システムに接続された太陽光パネルは、蓄電システムの保証対象とはなりません。保証については、販売店またはメーカにご確認ください。現在使用している太陽光パワーコンディショナの置き換え設置の場合の保証継続についても、販売店、またはメーカにご相談ください。	☑
LiB の寿命とロス	蓄電池の寿命を確保するため、実際に充放電できる量は、蓄電池容量の約 9 割に制限しています。また、電力変換時に一定の損失が発生します。リチウムイオン蓄電池の特性として、長期間の使用により、充電可能量は徐々に減少します。蓄電池放電中も商用電力への逆潮流（売電）を防ぐため、少量の買電が発生します。	☑
長期不使用	蓄電システムを長期間ご使用にならないときは、取扱説明書に記載の「蓄電システムを停止させる場合」に従い、必ず停止させてください。	☑
点検コード放置	蓄電システム用リモコンに点検コードが表示されている状態で放置しないでください。また、蓄電システムブレーカ、契約ブレーカを、2 週間を超えて「切」の状態で放置しないでください。過放電の状態となり、蓄電池交換（有償）となることがあります。	☑
メンテナンスモード	年に 1 回（6 月）、蓄電池を点検するために、自動的にメンテナンスモードを実行します。メンテナンスモードの実行には、家電品の接続（100W 程度）が必要です。家電品の接続がない環境では、メンテナンスモードが正常に終了しないため、必ず、家電品（100W 程度以上）に蓄電システムから電気を供給している状態でご使用ください。	☑
蓄電システム放電中の買電	蓄電池を利用した放電中でも、電力会社からの買電が発生します。①蓄電池を利用した放電中は、電力会社との取り決めにより、わずかに電力を買電（約　30W）しています。②放電開始時にご家庭内の消費電力が 65W 以下の場合は、放電を開始できません。③放電中にご家庭内の消費電力が 30W 以下になった場合は放電を停止し、65W 以上になると放電を再開します。	☑
非常時兼用コンセント	蓄電システムが停電運転、復電後の通常運転に切り替わる際に、非常時兼用コンセントは数秒間電源が切れます。また、非常時兼用コンセントは、停電時自動的に電気が供給されます。自動的に電気が供給されて困る機器（電熱器等災害時火災を発生させる恐れのある機器）は接続しないでください。	☑
非常時出力容量	蓄電システムの非常時兼用コンセントは、通常時で最大 29.5A までででご使用ください。これを超えてご使用になると、機器の故障の原因となることがあります。ポンプやモーター等、起動電力が大きいものも非常時兼用コンセントに繋ぐことはできません。	☑
非常時定格出力	蓄電池残量が 50%以上の場合には、5.9kVA となりますが、蓄電池残量が 50%を下回る場合には、最低 5.1kVA となる場合があります。	☑
瞬断	非常時兼用コンセントに突入電流が大きな機器を接続すると、その機器の起動時に一瞬電源が切れる場合があります。デスクトップパソコンや録画機器等データの保存が必要な機器については、UPS(無停電電源)の接続を推奨しております。また、電源が切れてはならない医療機器等は絶対に非常時兼用コンセントに接続しないでください。	☑
突入電流	掃除機、遠赤外線ヒーター等突入電流が大きい家電製品を非常時兼用コンセントに接続すると、正常に動作しない場合があります。非常時兼用コンセント以外に接続してご使用ください。	☑
充電不足	ご家庭の使用電力が大きいと、蓄電システムの充電電力が少なくなり、充電時間が延びたり、設定した時間内に所定量まで充電できない場合があります。蓄電システムが満充電できない場合は契約電力を見直してください。	☑
重塩害地域	海岸から 300m 以内（一部 1km 以内）の重塩害地域、沖縄地区、国内島部（淡路島除く）への設置はできません。（裏面参照）	☑
設置環境	直射日光が当たる場所にはオプションの日除け板（別売）が必要になる場合があります。	☑
ネットワークの接続	本モデルは、太陽光発電の遠隔出力制御対象機器です。将来、電力会社からの出力制御要請が発生する場合は、室内リモコンのネットワーク接続が必要になります。ネットワーク接続されない場合は、年 1 回、サービス出張などの有償対応が必要になる可能性があります。	☑
太陽光との接続	太陽光発電が 6kW を超えるような場合には、外部の太陽光パワーコンディショナが必要となります。ただし、接続できる太陽光発電は、外部の太陽光パワーコンディショナを利用しても、最大で 14kW までとなります。	☑

確認事項	確認事項のご説明	確認欄
燃料電池	燃料電池については、接続可能機種が限られますので、販売会社にご相談ください。	☑
エコキュート	エコキュートは消費電力が大きいため、非常時兼用コンセントには接続できません。このため、停電時にはエコキュートを使うことができません。	☑
2 台以上の設置	蓄電システムを 2 台以上設置することはできません。	☑
売電電力の抑制	システムの様々な状況による電圧上昇抑制や、電力会社による出力制御要請により、太陽光発電の余剰電力の一部を売電できない場合があります。売電できない余剰電力は、お客様が設定した充放電時間内であれば、蓄電池へ充電を行いますが、満充電の場合は充電しません。	☑

保証書に関するご承諾	承諾欄
製品には保証期間 1 年間の仮保証書が同梱されています。正規の蓄電システム 15 年、室内リモコン 5 年の保証書は、販売会社より弊社に提出される本事前確認書、設置完了報告書を弊社が受領、確認後に、正式に発行、お客様に直送させて頂きます。	☑

蓄電システムの見守りサービスに関するご承諾	承諾欄
お客様が長期にわたって安心してご利用いただけるように、インターネット経由で蓄電システムの運転状態を無償でモニターする「見守りサービス」を提供しています。ご希望される場合は、右の承諾欄にレ 印をつけてください。印が無く承諾いただけない場合は、ネットワーク接続されても見守りは出来ませんので予めご了承ください。 見守りサービスのメリットは、蓄電システムの①エラー発生状況、②充放電時間・量などの運転情報を深夜時間帯に自動収集し、運転をモニターする他、③機器のソフトウェアの更新、④太陽光出力制御要請が発生した場合の自動対応、⑤将来ネットワーク経由で提供される新サービスなどへの対応の可能性があります。 ※収集データは運転状態を見守るためだけに使用し、他の目的に使用することはありません。 ※インターネットへの接続方法は工事業者にご依頼願います。 ※通信料はお客様負担となります。	**任意** ☑

塩害 / 重塩害地域の区分について

塩害 / 重塩害地域を次のように区分して、蓄電ユニットが設置できる地域を定めています。

■内海に面する地域

潮風	海岸からの距離				
	300m まで	1km まで	1～2km	2～7km	7km 以上
当たらない	○（塩害地域）		○（一般地域）		
当たる	×（重塩害地域）	○（塩害地域）	○（一般地域）		

■外海に面する地域

潮風	海岸からの距離				
	300m まで	1km まで	1～2km	2～7km	7km 以上
当たらない	×（重塩害地域）	○（塩害地域）	○（一般地域）		
当たる	×（重塩害地域）		○（塩害地域）	○（一般地域）※1	○（一般地域）※2

※1：※2を除く地域　※2：北海道：松前町～稚内市 / 東北：青森県東通村～山形県温海町の地域

■沖縄・（淡路島以外の）離島

× 潮風の影響や海岸からの距離にかかわらず、蓄電ユニットを設置できません。

お客様の同意確認

本事前確認書の内容を理解し、承諾します。　　年　　月　　日

※見守りサービスは承諾欄の「承諾します。」にレ を入れた方のみ対象となります

フリガナ	お電話番号　　―　　―
お名前 印	ご住所　〒

販売店様
ご担当者様
お電話番号　　―　　―

（送付先）〒105-0013 東京都港区浜松町 2 丁目 5 番 5 号 ニチコン株式会社 東京支店 蓄電システム営業部

お客様個人情報は、アフターサービスを行うことを目的とし、お客様の同意なしに業務委託先及び関係先以外の第三者へ開示・提供することはございません。

本事前確認書の内容は予告なく変更する場合があります。