

## EV・PHV・FCVの電力を家電機器へ



可搬型給電器

# Power Mover

## EV Power Station



避難所の備えに

企業のBCPに

アウトドアのレジャーに

各種屋外イベント活動に

EVパワー・ステーション「パワー・ムーバー®」は、電気自動車（EV）の蓄電能力、プラグインハイブリッド車（PHV）\*の発電・蓄電能力、燃料電池自動車（FCV）の発電能力を活用し、電気機器に電力供給を行う装置（V2L:Vehicle to Load）です。

\*車両仕様により使用に制限が有る場合があります

## 災害時の使用実績



※写真提供：東京電力HD様

電動自動車用充放電システムガイドライン V2L DC 版 認証取得

蓄電の**nichicon**

# スリーアクションの簡単操作

1 給電  
コネクタを車に接続



先進のエコカー  
**EV・FCV・PHVと接続が可能**

2 開始ボタンを押す



ボタンを押すと  
給電開始

3 電気製品のプラグを本器のコンセントに挿し込む



4.5kW の出力  
1.5kW の AC100V  
コンセント X3

※事前に車両を給電可能な状態にする必要があります。

トランクケース形状で  
持ち運びOK



トランク  
ケースタイプ  
車に収納可能、  
可搬性に優れる!

持ち運びも  
楽々!  
伸縮性キャリーバー・  
キャスター付き



操作方法の動画はこちら!

## ～避難所の備えに～

万一の災害発生時に、EV・PHV・FCVとEVパワー・ステーション「パワー・ムーバー®」を活用することで  
避難所で電気を確保できます。

避難所での電気使用量の試算例

使用機器	使用時間	合計電力	使用機器
80W照明10台	12時間	9.6kWh	4.5kWの出力があれば左記の機器が同時に使用できます*
ケータイ充電(5W)30台	2時間	0.3kWh	
1200W電気ポット	2時間	2.4kWh	
600W冷蔵庫1台	24時間	14.4kWh	
総計		26.7kWh	

上記の使い方を想定した場合、MIRAI、LEAF e+で2日間の電力をまかなえます。また、EVパワー・ステーション「パワー・ムーバー®」は1.5kWが3口、合計4.5kWの出力ですので、同時に複数の機器の使用が可能\*です。

一般には避難所の電源確保のために非常用発電機が検討されますが、特にガソリン式発電機は使用上に多くの注意が必要です。燃料の取扱い、騒音、換気など使用環境によっては十分な配慮が求められます。EVパワー・ステーション「パワー・ムーバー®」はコンパクトで設置場所を選ばず、使用上の制限が少なく、かつEVやFCVに搭載して移動できるため、災害時の電力確保に貢献します。

\*各コンセントの出力上限は1.5kWです。

### 主な仕様

名称	EVパワー・ステーション「パワー・ムーバー®」
型番	VPS-4C1A
作動入力電圧範囲	DC 150V ~ 450V
出力電圧	AC100V
出力端子	AC100V コンセント 3口 (1.5kVA×3口)
出力周波数	50Hz / 60Hz ±2Hz スイッチにて切り替え可能
性能保証周囲温度	-10°C ~ 40°C
動作環境	屋内および屋外 屋外での使用の場合には雨、水等がかかるないようにしてください。
操作スイッチ・動作表示	開始ボタンLED(青) / 停止ボタンLED(緑) / 出力表示灯1~3(橙) / 周波数切り替えスイッチ / 非常停止ボタン
給電コネクタケーブル長	2.0m (トランクケース出口からコネクタ根元まで)
12V電源ケーブル	ケーブル長 5m / ケーブル外径 φ4.8mmヒューズ 6A
外形寸法・質量	W631 X D500 X H305 (mm)・38kg
本体形状	トランクケース型、ハンドル、キャスター付き
希望小売価格	65万円(消費税別)
適応規格	電動自動車用充放電システムガイドラインV2L DC版 2.1版

対応車種はいずれも電動自動車用充放電システムガイドラインV2L DC版に対応した車種に限ります。また、車両により使用に制限がある場合があります。  
一部の車両ではソフトウェアのバージョンアップが必要になる場合があります。詳しくは自動車販売店にお問い合わせください。

#### 安全に関するご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。
- 人工呼吸器、人工透析器などの生命にかかる医療用機器は、接続しないでください。
- ペースメーカー、ICDなどの医療用電気機器を使用している方の近くでは使用しないでください。
- 引火性ガスや可燃物の近くでは使用しないでください。
- 濡れた手で放電コネクタや電源プラグの抜き差しをしたり、コンセント部に触れたりしないでください。



商品改良のため、仕様、外観は予告無しに変更することがあります。

製品に関するお問い合わせ	<b>ニチコン株式会社</b> <a href="https://www.nichicon.co.jp/">https://www.nichicon.co.jp/</a> <b>0120-215-023</b> (フリーダイヤル) (お客様相談室) 受付時間:月曜日～金曜日 午前9時～午後5時(土・日・祝日・休業日は除く)	 購入に関するお問い合わせ	販売店
--------------	--	---	-----